



F1-E12 / F7-E27

Reemplazo para foco tipo vela equivalente a 30 W incandescente con sólo 3 W de consumo, 50.000hrs de vida, distribución de luz a 360°, en luz cálida con 2 opciones de entrada de socket E12 y E27, ideal para candelabros, faroles, ventiladores y pequeñas lámparas



Tiempo de vida promedio	50,000 hrs.
Fuente de alimentación	Interconstruida (no necesita balastro)
Flujo luminoso	240 lm@300°
Consumo de energía	3 Watts
Eficiencia energética	80 lumen/watt
Voltaje de operación / Tensión nominal	85 V -220 VAC
Factor potencia	> .9
Protección humedad relativa	> 90%
Temperatura de operación	-30°C @ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-50°C a 95°C
Acabados	Aluminio anodizado con cristal difuso
Dimensiones	Alto 115 mm, D=60 mm
Peso	-
montaje	En socket E27 o
Temperatura de color	4000° Cálido y 5000° Neutro
Detalles	Cubierta de cristal difusora para distribución de luz a 360°
Variación de luminosidad	Opcional

